

## Функции ролей в работе с программой Venza-автоматическая АЗС.

1. При работе с программой «Venza – автоматическая АЗС» у вас есть возможность назначить тип пользователя

Настройка пользователя

Группы: **Общие**

Общие  
Лимиты  
Права пользователя  
Контроллеры

Полное имя	Администратор	
Короткое имя	Администратор	
Тип пользователя	Администратор	
Авторизация	картой RFID	
Номер карты RFID	04735F6A926780	Считать...
Пароль для контроллера	назначен	Изменить...
Пароль для ПО	назначен	Изменить...
Авторизация транспортного средства	<input type="checkbox"/>	
Договор		
Примечание		
Организация	<Не задано>	

OK Отмена

2. Пользователь АЗС не имеет возможности входа в программу. Его функционал ограничен только возможностью карточки.

3. При выборе типа пользователя Оператор, Старший оператор или Администратор появляется возможность входа в программу. Для ограничения входа, есть возможность назначить пароль для ПО.

Тип пользователя	Старший оператор	▼
Авторизация	паролем	▼
Номер карты RFID	<input type="text"/>	Считать...
Пароль для контроллера	не назначен	Изменить...
Пароль для ПО	не назначен	Изменить...

Изменение пароля для входа в ПО ✕

Показать пароль

Без пароля

4. Функции каждого типа пользователя.

Функции	Старший оператор	Оператор	Администратор	Пользователь АЗС
Добавить контроллер	-	-	+	-
Удалить контроллер	-	-	+	-
Изменить настройки параметров контроллера	-	-	+	-
Считать данные	+	+	+	-
Записать данные	+	-	+	-
Сформировать отчет пользователей	+	+	+	-
Сформировать отчет ТС	+	+	+	-
Сформировать отчет по контроллерам	+	+	+	-
Сформировать отчет по организациям	+	+	+	-
Добавить пользователя	+	-	+	-
Удалить пользователя	+	-	+	-
Добавить ТС	+	-	+	-
Удалить ТС	+	-	+	-
Добавить организацию	-	-	+	-
Удалить организацию	-	-	+	-
Добавить резервуар	-	-	+	-
Удалить резервуар	-	-	+	-
Включение\выключение автоматического опроса	+	+	+	-

5. Если у вас имеется несколько организаций. Вы можете назначить пользователю организацию. В таком случае если тип пользователя: Оператор или Старший оператор. Пользователь с назначенной организацией будет иметь возможность работы только с оборудованием и пользователями данной организации.

Организации

+ ✓ ✕

ID	Наименование	Краткое наименование	ИНН/БИН	КПП	Остаток	Сигнальный порог	Контактная информация	Изменение конфигурации	Абсолютный лимит
1	ООО "Тест"	1			-11258,5	500,00		17.05.2022 14:43:42	999999
3	организация3	орг33			0	500,00		16.03.2022 13:18:39	4294967295
5	Тест	Тест			0	500,00		17.05.2022 14:43:32	4294967295
6	мех	мех			0	500,00		15.03.2022 16:22:01	4294967295

Настройка пользователя

Группы:

- Общие
- Лимиты
- Права пользователя
- Контроллеры

**Общие**

Полное имя: тестовый 2

Короткое имя: тестовый

Тип пользователя: Администратор

Авторизация: картой RFID

Номер карты RFID: 046E1D6A926780

Пароль для контроллера: не назначен

Пароль для ПО: не назначен

Авторизация транспортного средства

Договор:

Примечание:

Организация: 

- <Не задано>
- 1
- мех
- орг33
- Тест